

SPRECHSTELLE VCP-2-SFV-AC

Machen Sie Ihr Leben sicherer



SPRACHE DORT, WO SIE GEBRAUCHT WIRD

Die Zusatzsprechstelle VCP-2-SFV-AC dient dazu, in weiteren Räumen eine Sprachverbindung zur Verfügung zu stellen.

Ein Alarm kann mit dem Handsender oder der Notruftaste ausgelöst werden. Eine zweite Taste dient zur In-House-Kommunikation zwischen den verschiedenen Sprechstellen und dem Notrufergerät (nur beim Mini).

Wenn der Alarm mit dem Handsender ausgelöst wird, dann wird die Sprachverbindung automatisch über die nächstgelegene Sprechstelle bzw. das Hausnotrufergerät hergestellt.

Das Sprechstelle ist besonders klein und fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein. Sie kann wahlweise als Tisch- oder Wandgerät verwendet werden.

Merkmale

- Zusatzsprechstelle für Climax Hausnotrufergeräte mit SFV-Technologie
- Kompatibel mit NB-5, NB-8 und Mini
- Bis zu vier Sprechstellen können mit einem Hausnotrufergerät per Funk verbunden werden
- Sprachverbindung immer automatisch auf der Sprechstelle, die dem Handsender am nächsten ist.
- Reichweite der Sprachkommunikation ca. 900 Meter (im Freien, ohne Hindernisse)
- Klare Symbolsprache der Tasten zur einfachen Identifizierung der Funktion
- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Notstrom-Akku zur Überbrückung von Stromausfällen (bis zu 120 Stunden)
- Funkstreckenüberwachung
- Zwei Funkfrequenzen für Alarmauslösung und Sprachübertragung
- Zwei Tasten für Alarmauslösung und Interkom (In-House-Kommunikation, nur mit Mini)

SPRECHSTELLE VCP-2-SFV-AC

Die Sprechstelle kann mit einer rutschfesten Gummierung auf dem Tisch aufgestellt oder mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden. Mit ihrem eleganten Design fügt sie sich unauffällig in jedes Wohnumfeld ein.

Technische Details

- Erkennt die Signalstärke des Handsenders, übermittelt diese an das Hausntorufgerät und aktiviert automatisch die nächstgelegene Sprechstelle
- Sprachkommunikation im Umkreis bis zu 8 Metern möglich
- Einlernen in das Basisgerät lokal oder über das Climax Device Management Portal möglich.
- Zwei LED für Status, Spannungsversorgung und Empfang
- Sprachansagen für Notruf und Interkom-Betrieb

Spezifikationen

Sensor Funk-Frequenz	869 MHz Class 1 (bidirektional)
Funk-Frequenz für Sprache	864,5 MHz (bidirektional)
Funk-Reichweite Sprache	Bis zu 900 m*
Stromquelle	Netzteil mit 9V, 1A DC
Backup-Batterie	6V 850mAh AAA Ni-MH-Akku x 4
Laufzeit Batteriebetrieb	120 Stunden*
Audio	Zwei-Wege-Sprache
Lautsprecher	1,5W, 50 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen, Gewicht	112mm x 112mm x 52mm

*Hinweis: Die tatsächlichen Werte können je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Nutzungsmuster variieren.

