

FALLSENSOR FS-15

Machen Sie Ihr Leben sicherer



KOMFORTABLER SCHUTZ GEGEN STÜRZE

Die Fallsensoren bieten eine der effektivsten Lösungen zur Minimierung der möglichen Schäden bei Stürzen älterer Menschen. Der Sturzsensoren wird von Benutzern 24 Stunden am Tag am Handgelenk getragen, löst automatisch Notrufe an die Notrufzentrale aus und aktiviert eine Zweiwege-Sprachkommunikation, wenn ein Sturz erkannt wurde.

Die Sturzerkennung des Climax Fall Sensors stellt sicher, dass Hilfe zum frühestmöglichen Zeitpunkt eintrifft. Die Benutzer können auch den Knopf am Fallsensor drücken, um bei Bedarf Hilfe zu rufen. Die Fallsensor-Serie von Climax ist eine der kleinsten und elegantesten ihrer Art auf dem Markt und wurde so konzipiert, dass sie leicht und komfortabel ist.

Merkmale

- Wird wie eine Uhr am Handgelenk getragen
- Einstellbare Empfindlichkeit in fünf Stufen
- Einstellbare Voralarmzeit
- Zweiwege-Funkstrecke
- Wechselbares Armband, mitgeliefert werden ein modernes Silikonarmband und ein Stretch-Armband.
- Auch die Verwendung eines eigenen Uhrenarmbands ist möglich.
- Manuelle Aktivierung durch Drücken der Taste
- IP67 wasserdicht, kann auch unter der Dusche getragen werden.
- Schrittzählerfunktion zur Inaktivitätsüberwachung (abhängig vom verwendeten Notrufgerät)
- Funkstreckenüberwachung

FALLSENSOR FS-15

Der Fallsensor wird wie eine Uhr bequem am Handgelenk getragen. Für die Trageart „Halskette“ gibt es im Programm der Climax Deutschland GmbH den Fallsensor FS-1. Der Fallsensor löst bei einem Sturz automatisch einen Alarm aus, bei anderen Notfällen wird der Alarm durch die Betätigung der Notruftaste ausgelöst.

Technische Details

- Regelmäßige Überwachungssignale (Funkstreckenüberwachung)
- Erkennung schwacher Batterien
- Batterie kann ausgetauscht werden
- LED-Anzeige
- Wechselbares Armband
- Einfach zu reinigen
- Elegantes schwarzes Design
- Kompatibel mit allen stationären und mobilen Notruferäten mit Funkstrecke (nicht mit dem Mobile Lite R35, der über einen eigenen Fallsensor verfügt)

Spezifikationen

Sensor Funk-Frequenz	869 MHz Class 1 (bidirektional)
Stromquelle	CR2032 Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr*
Trageart	Handgelenk links oder rechts
Empfindlichkeit	Remote einstellbar in fünf Stufen
Sender-ID	Gravur auf der Rückseite, mit QR-Code zum scannen
Lieferumfang	Handsender, Batterie, Silikon-Armband, Stretch-Armband, Bedienungsanleitung
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen, Gewicht	35,6 mm x 35,6 mm x 11mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Nutzungsmuster variieren.

