

SUPER-HANDESENDER R35-SFV

Machen Sie Ihr Leben sicherer

NEU



DIE SMARTE HAUSNOTRUF-REVOLUTION

Der R35-SFV ist ein Handsender, der mehr kann als alles, was bisher auf dem Markt war. Er ermöglicht eine Sprachverbindung direkt am Handgelenk. Er überwacht die Aktivität des Nutzers und kann bei Stürzen selbständig einen Alarm auslösen.

Natürlich kann man mit dem Super-Handsender auch ganz normal einen Notruf auslösen. Ein gut erkennbarer LED-Ring zeigt die erfolgreiche Auslösung an.

Der R35-SFV funktioniert mit vielen Climax-Geräten. Alle neueren NB-5, NB-8 und Mini sind bereits für die Übertragung von Sprache und Daten des R35-SFV vorbereitet.

Damit der R35-SFV immer einsatzbereit ist, können die Nutzer ihn ganz einfach selbst in der mitgelieferten Ladeschale aufladen. Nach dem Aufladen ist er dank Lithium-Ionen-Akku für viele Wochen einsatzbereit.

Merkmale

- Handsender mit Sprache und Notruftaste
- Trageart Uhr oder Halskette
- Funkverbindung zum Hausnotruf-Basisgerät
- Schrittzähler zur Aktivitätsüberwachung
- Standby-Zeit bei voller Akkuladung von bis zu 3 Monaten
- Komfortable Zwei-Wege-Freisprechfunktion
- Eingebautes hochempfindliches Mikrofon und Lautsprecher
- Fernprogrammierung über Climax-Portal
- Staub- und Wasserdicht nach IP 67
- Große Notruftaste
- Ladeschale mit magnetischem Einzug im Lieferumfang enthalten

SUPER-HANDESENDER R35-SFV

Spezifikationen Handsender R35-SFV

RF/SFV Funkfrequenzen	869 MHz (RF Alarmauslösung) / 864,5 MHz (SFV Sprachübertragung)
SFV Reichweite	300 m
RF Reichweite	1000 m
Lautsprecher	eingebaut
Batterie	3,8V / 160 mAh Lithium Polymer
Laufzeit der Batterie	3 Monate
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	39 mm x 36 mm x 12,8 mm (tbc)
Gewicht	20g
Ladeschale	Magnetischer Einzug, in beiden Richtungen nutzbar
Falldetektor	Erkennung von Lage und Aufprall
Umweltklasse	III (Im Freien, geschützt)
IP Schutzklasse	IP 67
Lautstärke	Einstellbar in fünf Stufen
Anschlüsse	Strom (5V, USB-C), Programmierung (Daten)
Tasten	Notruftaste

